



Zubehör für Funkempfänger und -repeater RF Magnet-Antenne 5dBi R-SMA-Stecker gerade 3,6 m Material-Nr.: 1188987 (Alte Material-Nr.: 90598014)

Merkmale/Optionen:

- RF Magnet-Antenne mit geradem R-SMA-Anschlussstecker ohne Ferritkern
- Geeignet für SW915 und SW917
- Leitungslänge 3,6 m

Produktfoto



Technische Daten

Frequenzbereich	824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz
Impedanz	50 Ω
Verstärkung	5 dBi
Abmessungen	\varnothing Fuß 70 mm, Höhe ca. 341 mm
Anschlussart	Anschlussleitung RG58
Leitungslänge	3,6 m
Stecker	R-SMA
Hinweis	Magnetfußantennen müssen auf eine Metallplatte von min. 250 x 250 mm montiert werden.
Gewicht	280 g

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



- A = Optimale Montage
B = Mögliche Montage
C = Ungeeignete Montage