



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20, -4-4, -4-5, -4-6; EN 60068-2-6, EN 60068-2-27; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2
Kanalanzahl	4
Befestigung	Schnellbefestigung für Normschiene
Anschlussart	Klemmen mit CAGE CLAMP WAGO Serie 236: 0,08 ... 2,5 mm ² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, Abisolierlänge 5 ... 6 mm / 0.22 in
Schutzart	IP 20 nach IEC/EN 60529
Eingänge	4 Funkkanäle, max. 10 Sender pro Kanal
Ausgänge	4 Wechslerkontakte (Relais)
Bemessungsbetriebsstrom I _e	24 VDC: max. 0,1 A; 24 VAC: max. 0,25 A
Bemessungsbetriebs- spannung U _e	24 VAC/DC -15 % ... +10 %
I _e /U _e der Ausgangskontakte	6 A/250 VAC; 2 A/24 VDC
Gebrauchskategorie	AC-15; DC-13
U _i	250 VAC
U _{imp}	2,5 kV
Frequenz	868,3 MHz
Meldungen	grüne LED: Betriebsbereitschaft, orange LED: Schaltzustands- signalisierung
Schalhäufigkeit	ca. 9000 Telegramme mit Wiederholungen/h
Verschmutzungsgrad	2 nach IEC/EN 60664-1
Umgebungstemperatur	0 °C ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur	-25 °C ... +85 °C
Externe Antenne	für optimale Reichweite immer erforderlich
Hinweis	Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Gewicht	170 g

RF Rx EN868-4W

Bestelldaten

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Druckdatum:
17.12.2017

Seite
1 / 3

steute Schaltgeräte
GmbH & Co. KG

Brückenstraße 91
32584 Löhne, Deutschland

Telefon +49 (0) 5731 745-0 info@steute.com
Telefax +49 (0) 5731 745-200 www.steute.com



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Zubehör



Netzteil 24 V DC

Typ
Netzteil 24V DC

Mat.-Nr.
1188751



RF Magnet-Antenne SMA-Stecker gerade 2,5 m 7733

Typ
RF Magnet-Antenne SMA-Stecker gerade 2,5 m

Mat.-Nr.
1186143



RF SMA
Antenneneinbaubuchse

Typ
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m

Mat.-Nr.
1185712



RF Magnet-Antenne 5dBi mit
TNC-Stecker 3,6 m

Typ
RF Magnet-Antenne 5dBi TNC-Stecker IP 65 3,6 m

Mat.-Nr.
1275629



RF SMA
Antenneneinbaubuchse mit
TNC-Stecker

Typ
RF SMA Antenneneinbaubuchse 0,5 m TNC-Stecker IP 65

Mat.-Nr.
1275627

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Funk-Empfänger Funk-Empfänger RF Rx EN868-4W

Zubehör



RF SMA Antennenverlängerung

Typ
RF SMA Antennenverlängerung 3 m

Mat.-Nr.
1186734



RF Sperrtopf-Antenne 868MHz

Typ
RF Sperrtopf-Antenne 868MHz

Mat.-Nr.
1187161



RF SMA N
Antennenverlängerung für
Sperrtopf-Antenne

Typ
RF SMA N Antennenverlängerung 5 m
RF SMA N Antennenverlängerung 10 m

Mat.-Nr.
1187162
1187254



Wandhalterung für Sperrtopf-
Antenne 10017

Typ
Wandhalterung für Sperrtopf-Antenne

Mat.-Nr.
1187183